



Beschreibung: J-H(ST)H...BD 6 x 2 x 0,6_

Lapp code: Lapp 3022222

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 3022222 is Ader/Ader: 800 V Ader/Schirm: 800 V.

Anwendungsgebiete

- Dieses halogenfreie, flammwidrige Installationskabel mit statischem Schirm wird zur Fernsprech-, Meß- und Signalübertragung im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen
- Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen

Aufbau

- Massiver blanker Kupferleiter
- Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung
- Adern zum Sternvierer verseilt,
je 5 Sternvierer zum Bündel verseilt,
Bündel in Lage verseilt
- Folienbewicklung,
statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Kupfer-Beidraht
- Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung
Außenmantelfarbe: grau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 3022222 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Paarzahl und Leiterdurchmesser in mm | Außen-durchmesser in mm | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| J-H(ST)H-BD | | | | | | | |
| J-H(ST)H...BD 2 x 2 x 0,6 | Lapp 3022220 | 2 x 2 x 0,6 | 5.5 | 14.1 | 65 | -- | -- |
| J-H(ST)H...BD 4 x 2 x 0,6 | Lapp 3022221 | 4 x 2 x 0,6 | 7.5 | 25.4 | 100 | -- | -- |
| J-H(ST)H...BD 6 x 2 x 0,6 | Lapp 3022222 | 6 x 2 x 0,6 | 7.8 | 37,0 | 117 | -- | -- |
| J-H(ST)H...BD 10 x 2 x 0,6 | Lapp 3022223 | 10 x 2 x 0,6 | 9.2 | 59,0 | 155 | -- | -- |
| J-H(ST)H...BD 2 x 2 x 0,8 | Lapp 30017787 | 2 x 2 x 0,8 | 7,0 | 25,0 | 77 | -- | -- |
| J-H(ST)H...BD 4 x 2 x 0,8 | Lapp 30017788 | 4 x 2 x 0,8 | 9.2 | 45,0 | 135 | -- | -- |
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | | | | | | | |