



**Beschreibung:** ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 10x0,14+4x0,5\_

**Lapp code:** Lapp 0036918

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0036918 is Ader/Ader: 1500 V eff Ader/Schirm: 750 V eff.

## Anwendungsgebiete

- Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Encoder / Resolver
- Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Tachogenerator
- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
- Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art

## Aufbau

- Feindrähtiger bzw. feinstdrähtiger, verzinnter Kupferleiter
- Aderisolation: Polypropylen (PP)
- Adern (bzw. Aderpaare) in Lagen oder Bündel verseilt
- Weitere Details: siehe Datenblatt
- Vliesbewicklung
- Mantel aus Polyurethan (PUR), grün (RAL 6018)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0036918 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP							
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 4x2x0,34+4x0,5	Lapp 0036910	4x2x0,34+4x0,5	8.9	79,0	125	--	--
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 3x(2x0,14)+2x(0,5)	Lapp 0036911	3x(2x0,14)+2x(0,5)	8.9	70,0	120	--	--
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5	Lapp 0036912	3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5	8.8	68,0	110	--	--
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22	Lapp 0036913	3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22	9.4	80,0	130	--	--
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 9x0,5	Lapp 0036914	9x0,5	8.8	71,0	110	--	--
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 4x2x0,25+2x1,0	Lapp 0036915	4x2x0,25+2x1,0	8.8	63,0	109	--	--
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 6x2x0,25+2x0,5	Lapp 0036916	6x2x0,25+2x0,5	10.3	67,0	121	--	--
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 10x0,14+2x0,5	Lapp 0036917	10x0,14+2x0,5	7.7	41,0	82	--	--
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 10x0,14+4x0,5	Lapp 0036918	10x0,14+4x0,5	8.1	54,0	98	--	--
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 4x2x0,14+4x0,5	Lapp 0036920	4x2x0,14+4x0,5	8.2	51,0	95	--	--
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 4x2x0,25	Lapp 0036921	4x2x0,25	7.6	38,0	75	--	--
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 8x2x0,18	Lapp 0036923	8x2x0,18	7.8	51,0	85	--	--
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 4x2x0,18	Lapp 0036924	4x2x0,18	6.4	30,0	52	--	--
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 12x0,22	Lapp 0036926	12x0,22	6.9	44,0	73	--	--
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 4x2x0,25+2x0,5	Lapp 0036927	4x2x0,25+2x0,5	8.5	62,0	98	--	--
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 2x2x0,14+2x(2x0,14)+4x0,5+(4x0,14)	Lapp 0036928	2x2x0,14+2x(2x0,14)+4x0,5+(4x0,14)	9.1	79,0	135	--	--
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 2x(2x0,25)+2x0,5	Lapp 0036929	2x(2x0,25)+2x0,5	8.7	46,0	98	--	--

# ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 10x0,14+4x0,5\_

Lapp 0036918



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 2x2x0,25+2x0,5	Lapp 0036930	2x2x0,25+2x0,5	7.3	38,0	72	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.